

Robust och pålitlig handlampa med både Halogen och LED ljuskälla.

Det underhållsfria batteriet ger upp till 3½ timme drifttid vid halogendrift, och upp till 30 timmar vid LED-drift.

Batteriet laddas med den medföljande Batteriladdaren (230V) eller 12V-adapter.

- Nödljusfunktion
- Batteriladdningsindikering
- Ljusräckvidd: 600 m med Halogen, 50 m med LED
- Batteri: 6V /4 Ah med överspänningsskydd.
- Batteriladdare: 9V /500 mAh (Laddtid ca. 7-8 timmar)
- IP43 Handlampa, IP20 Laddare


Innan handlampan används, bör den laddas i 24 timmar. Blybatteriet räcker längst om det förvaras i rätt omgivningstemperatur. Anslut gärna handstrålkastaren till laddningsfästet efter användning. Notera att den alltid kan vara ansluten till laddningsfästet. Den elektroniska laddningen säkerställer optimala laddningsförhållanden, så att batteriet inte kan överladdas.

## Mått

L 125 x B 75 x H 300 mm




## Funktioner



### Funktionsväljare

1. Halogenlampa "blinker"
2. Halogenlampa "lyser fast"
3. Avstängd
4. Indikator för batteristatus
5. LED lampa "lyser fast"
6. LED lampa "blinker"



### Indikering batteristatus

1. Röd diod blinkar - Batteriet är urladdat
2. Laddning klar - Röd, gul, grön diod lyser fast
3. Grön diod blinkar - Laddning pågår

### Nödbelysningsfunktion

För att handlampan vid strömavbrott ska tändas automatiskt:

1. Ställ in funktionsväljaren för önskad typ av ljus (halogen (2) / LED (5)).
2. Koppla laddaren till laddningsfästet.
3. Anslut laddaren till 230V eluttag - lampan släcks.

### Simulering nödbelysningsfunktion:

Koppla bort laddaren - signallampan tänds automatiskt.

### Elektroniskt djupurladdningskydd:

Undviker urladdning av batteriet. Detta förlänger batteriets livslängd och skyddar miljön.

### Batteri:

Blybatteriet kan laddas ca 300 - 400 gånger.